

Magnus Heinason - Túrfrágreiðing
Reiðskapsroyndir. Túrur nr. 0840
Tíðarskeið: 11/06-17/06-2008

Fólk frá FRS: Fróði B. Skúvadal

Fólk uttan fyri FRS: Sámál Olsen frá trolvirkinum Vónini.

Ábyrgd: Fróði B. Skúvadal


Endamál: At kanna hvørja ávirkan á trol-geometriina ymiskir posar hava, at gera eygleiðingar av fiski í trolinum og at máta streym inni í trolinum.

Reiðskapur: Vónin 640 m flóttitrol. Tríggir posar við tilhoyrandi bellastykkjum. Ein 22 m langur svartkjaftaposi við 40 mm meskum, ein 22 m langur prikkafiskaposi við 12 mm meskum og ein 8 m langur posi við 40 mm meskum einkult net (sí tekningar aftast). Vágslemmar 5,5 m² 740 kg, vektir 450 kg, 120 m breittar. Undirsjóvar-videotól, tvær ADCP'ir (streymmátarar), goymslumerkir at seta á trolið (dst merkir). Annars vóru tey tól nýtt, sum eru til taks umborð á Magnusi Heinasyni; FS 3300 høvuðlínusondan, trádleysa Furuno trolleygáð og Scanmar lemmasensorarnir.

Um túrin: Vit fóru av Havnini um kvøldið tann 12. juni við kós móti Bankarennuni. Bankarennan varð vald, av tí at tað skal vera sera lítil streymur oman fyri 300 m dýpi. Vit kastaðu fyrstu ferð tann 13. juni kl. 8:29. Vit byrjaðu við tí stutta posanum og høvdu trý hál við honum. Á hvørjum háli var ætlanin at hava eina ADCP við høvuðlínuna, og eina beint framman fyri posan. Tað vísti seg at vera ringt at fáa nakra mynd av streymferðini inni í trolinum beint framman fyri posan, helst av tí at hæddin er sera lítil framman fyri posan, og at streymmátararnir tí verða ávirkaðir av netinum. Eftir trý hál fekst ikki samband við ADCP'ina undir høvuðlínuni og tí varð bert tann háfrekventi streymmátarin brúktur tey eftirfylgjandi hálini. Sum heild kann sigast, at tað gekk illa at fáa eina rætta mynd av, hvussu gjøgnumstreymingin er inni í trolinum. Tó vóru onkur væleydnað hál, men bert við einum streymmátara framman fyri posan.

Videoupptøkurnar av posunum vístu, at trolið stóð rættuliga ymiskt við ymisku posunum. Við tí stutta posanum stóð trolið rættuliga leyst aftur ímóti posanum og fiskur svam við trolinum. Prikkafiskaposin spílaði væl, allarhelst av tí at meskarnir eru so smáir (12 mm) og tí draga nógv vatn við sær. Laksild sást svimja við trolinum, og tí kann sigast, at her var streymferðin lítil. Royndir við at stytta bellin vóru gjørdar. Til svartkjaftaposan og prikkafiskaposan hoyra tveir ymiskir bellar (sí troltekningar). Hesir bellar vóru styttaðir soleiðis, at 200 mm meskarnir komu beint í posan við ávikavist 40 og 12 mm meskum. Hetta sá út til at rigga væl. Trolið stóð væl á filmunum, og m.a. vóru makrelar fangaðir við hesi uppseting. Eisini riggaði streymmátingin betur við hesum bellinum (sí mynd 1).

Alt í alt vóru 14 hál gjørd. Vit sigldu aftur á Havnina uml. á midnátt tann 17. juni.



Mynd 1. Myndin vísir streymmátingar beint framman fyrir posan, mætað við eini ADCP (Accoustic Doppler Current Profiler) fyrir eitt hál. Mátungarnar eru miðal yvir 1 minutt fyrir streymmátaran midlað yvir ein knappan metur. GPS ferðin er víst sum leyfandi miðal (moving avarage) à 1 minutt. Frávikið er víst sum $\pm$ standard feilinn af miðaltalinum.

Prøvataking: Öll veiða varð vígað. Sýni við vekt og longd vóru tikin af fiskaslögum, sum hava vinnuligan týðning.

Fyribils úrslit ella endalig úrslit: Av tí at tann eina ADCP'in gekk fyrri, og at tað gekst so illa at máta streym framman fyrri posan, gekk illa at fáa nøkur úrslit viðv. streymmátungum inni í trolinum. Tó vóru einkult hál, har ið tað bar til, men her var bert tann eina streymmátarin tøkur. Tey vístu, at tað er lítil ella eingin munur ímillum streymferð beint framman fyrri posan og tovferðina (mynd 1).

Viðvíkjandi eygleiðingum av atburði hjá fiski, var tað serliga tað eina hálið, sum eydnaðist væl. Ein makreltorva stóð í trolinum. Makrelarnir svumu framman fyrri videotólinum í 8 min og 42 sek. Tá ið so allir vóru komnir aftur í posan, komu fleiri brestandi fram aftur og svumu úr eygsjón (mynd 2).

Opið á trolinum var niðurskrivað, tá ið trolíð stóð á fiskidýpi, tvs. vertikal og horisontal frástøða í opinum. Á høvuðlínusonduni sást, at trolopið líktist einum rektangli. Tí er flatan av trolopinum roknað sum Gap x Skver (mynd 3). Útrokningarnar vístu, at tað kann vera stór variatión í trolgapinum. Tann mest eyðsýndi munurin av at brúka ymiskar posar var, at prikka fiskaposin hevði eitt størri areal enn hinir posarnir. Tó eru tað nógvar aðrar umstøður her sum spæla inn, og tí má hetta takast við fyrivarni.


Viðmerkingar: Tann lágfrekventa ADCP'in (workhorse sentinel) gekk fyrri undir triðja tovi, men er nú fingin í rættlag aftur. Annars virkaðu goymslumerkini ikki serliga væl. Tey vóru ring at lesa av, og uppløysningurin var ikki nóg neyvur. Tey vóru kalibreraði til 250 m, og har er uppløysningurin helst ov grovur til at kanna geometri aftarlaga í trolinum.

Ein samandrættur av filmunum er gjørdur og kann síggjast á heimasíðuni hjá FRS.

Fróði B. Skúvadal




Mynd 2: Makrelur er ein góður svimjari. Í einum háli var ein lítil makreitorva fangað. Eftir at hava svomið eina løtu við trolinum (1), fór hon aftur í posan (2), men eina løtu seinni komu fleiri brestandi framaftur úr posanum og rýmdu úr trolinum (3). [Trýst her fyri at síggja filmin.](#)



Mynd 3: Miðal gap x skver m². 3 hál fyri hvønn posa. Spjaðingin er $\pm$ standard feil. Tovferð, dýpið og veirlongd vóru hildin konstant so vítt gjørligt. Í miðal var tofverðin 3,3 mál (2,8-3,6 mál), dýpið 245 m (229-252 m) og veirlongdin 621 m (585-720 m) fyri øll 9 háluni.

Trol, bellar og posar brúktir á túri 0840

640 m Svartkjaftatflótítröl við 16 m meskum - Magnus Heinason




VÓNIN


640 m Flótítröl við 16 m meskum

Date: 13.03.2004
 Drawn by: Magnus H. Johannsson
 File name: 640m_16m_2004.dwg


Mynd 4: Svartkjafta- og sildatrol við einum belli við stærri meskum. Strikan vísir, hvar ið svartkjaftabellurin byrjar.




Mynd 6: Posin, sum vanliga verður brúktur til prikkafisk.



Mynd 7: Posi brúktur til svartkjaft og sild, tó við 40 mm meskum og ekki 20 mm, sum víst á tekningini.



Mynd 8: Stuttu svartkjaftaposin, gjörður úr einum stykki við 40 mm meskum.



Mynd 9: Dæmi um streymmáting, gjörd inni í trolinum. Her síggja vit signalstyrkina á streymmátaranum. Hann slær út, har sum netið er.